

# EUROPOWER EP-3300/11



## Основные характеристики

Тип электростанции	бензиновая
Тип запуска	ручной
Число фаз	1 (220 вольт)

## Двигатель и топливо

Двигатель	Honda GX-200 UT-VSD9
Число тактов	4
Количество оборотов	3000
Тип охлаждения	воздушное
Марка бензина	АИ-92
Расход топлива	1.3 л/ч
Объем бака	11 л
Время автономной работы	8 ч
Ресурс двигателя	5000 ч

## Генератор

Тип генератора	синхронный
Бесщеточный генератор	да
Активная мощность	2.70 кВт
Максимальная мощность	3 кВт

## Конструкция и особенности

Уровень шума	66 дБ
Глушитель	есть
Защита от перегрузок	есть
Габариты (ШхВхГ)	580x500x420 мм
Вес	50 кг

### Краткое описание:

**Europower EP-3300/11** – бензиновый генератор, созданный на основе бензинового двигателя Honda GX-200. Этот генератор имеет увеличенный топливный бак на 11 литров, электрическую защиту, прочную ограждающую раму, датчик уровня масла. Кроме того, отличается большим ресурсом до капремонта (до 5000 моточасов), простотой обслуживания, удобством в эксплуатации, а также возможностью использования в широком диапазоне температур - от -35°C до +45°C. Применяется **Europower EP-3300/11** на строительных площадках, для питания различного электроинструмента, а также для резервного электроснабжения.

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград +7 (8442) 45-94-42  
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75  
Ижевск +7 (3412) 20-90-75  
Казань +7 (843) 207-19-05

Краснодар +7 (861) 238-86-59  
Красноярск +7 (391) 989-82-67  
Москва +7 (499) 404-24-72  
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48  
Омск +7 (381) 299-16-70  
Пермь +7 (342) 233-81-65  
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Самара +7 (846) 219-28-25  
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09  
Саратов +7 (845) 239-86-35  
Сочи +7 (862) 279-22-65

сайт: [europower.pro-solution.ru](http://europower.pro-solution.ru) | эл. почта: [erp@pro-solution.ru](mailto:erp@pro-solution.ru)  
телефон: 8 800 511 88 70