

EUROPOWER EP-7000LN



Основные характеристики

Тип электростанции	бензиновая
Тип запуска	ручной
Число фаз	1 (220 вольт)

Двигатель и топливо

Двигатель	Honda GX-390 U1-VXB9
Число тактов	4
Количество оборотов	3000
Тип охлаждения	воздушное
Марка бензина	АИ-92
Расход топлива	2.7 л/ч
Объем бака	6.5 л
Время автономной работы	2.3 ч
Ресурс двигателя	5000 ч

Генератор

Тип генератора	синхронный
Бесщеточный генератор	да
Активная мощность	6 кВт
Максимальная мощность	7 кВт

Конструкция и особенности

Уровень шума	74 дБ
Глушитель	есть
Защита от перегрузок	есть
Габариты (ШхВхГ)	750x590x600 мм
Вес	80 кг

Краткое описание: Для автономного снабжения электроэнергией, будь то небольшая экспедиция или домик в лесу, вам пригодится генератор EP 7000LN. Собранный на европейских заводах, он будет надежно работать в самых неблагоприятных условиях, ведь инженеры предусмотрели его функциональность при температурах от -35°C до +45°. В его основу положены один из самых лучших японских двигателей Honda GX-390 и синхронный необслуживаемый генератор Leroy Somer, которые обеспечивают гарантированную мощность 7 кВА. Электрическая защита Europower EP 7000LN отвечает всем европейским стандартам, а система автоматического контроля предупредит о возможной неисправности.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Москва +7 (499) 404-24-72
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Сочи +7 (862) 279-22-65

сайт: europower.pro-solution.ru | эл. почта: erp@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70