

EUROPOWER EP-10000E



Основные характеристики

Тип электростанции	бензиновая
Тип запуска	электрический
Число фаз	1 (220 вольт)

Двигатель и топливо

Двигатель	Honda GX-610 U1 VEP4
Число цилиндров	2
Число тактов	4
Количество оборотов	3000
Тип охлаждения	воздушное
Марка бензина	АИ-92
Расход топлива	3.5 л/ч
Объем бака	20 л
Время автономной работы	5.7 ч
Ресурс двигателя	5000 ч

Генератор

Тип генератора	синхронный
Бесщеточный генератор	да
Активная мощность	9 кВт
Максимальная мощность	10 кВт

Конструкция и особенности

Уровень шума	75 дБ
Глушитель	есть
Защита от перегрузок	есть
Габариты (ШхВхГ)	1020x600x550 мм
Вес	140 кг

Краткое описание: **Europower EP 10000E** – бензиновый генератор, созданный на основе двухцилиндрового бензинового двигателя Honda GX-610. Этот генератор имеет электрическую защиту, прочную ограждающую раму, датчик уровня масла, электростартер и АКБ. Также имеется возможность подключения системы автозапуска. Дополнительно укомплектован увеличенным топливным баком на 20 литров. Кроме того, **Europower EP 10000E** отличается большим ресурсом до капремонта (до 5000 моточасов), простотой обслуживания, удобством в эксплуатации, а также возможностью использования в широком диапазоне температур - от -35°C до +45°C.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Москва +7 (499) 404-24-72
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Сочи +7 (862) 279-22-65

сайт: europower.pro-solution.ru | эл. почта: erp@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70