

EUROPOWER EP-4100



Основные характеристики

Тип электростанции	бензиновая
Тип запуска	ручной
Число фаз	1 (220 вольт)

Двигатель и топливо

Двигатель	Honda GX-270 U-VX-B7
Число тактов	4
Количество оборотов	3000
Тип охлаждения	воздушное
Марка бензина	АИ-92
Расход топлива	2 л/ч
Объем бака	6 л
Время автономной работы	3 ч

Генератор

Тип генератора	синхронный
Бесщеточный генератор	да
Активная мощность	3.60 кВт
Максимальная мощность	4 кВт

Конструкция и особенности

Уровень шума	71 дБ
Глушитель	есть
Защита от перегрузок	есть
Габариты (ШхВхГ)	770х560х510 мм
Вес	60 кг

Краткое описание:

Europower EP-4100 – бензиновый генератор, созданный на основе бензинового двигателя Honda GX-270. Этот генератор имеет электрическую защиту, прочную ограждающую раму, датчик уровня масла.

Кроме того, **Europower EP-4100** отличается большим ресурсом до капремонта (до 5000 моточасов), простотой обслуживания, удобством в эксплуатации, а также возможностью использования в широком диапазоне температур - от -35°C до +45°C.

Применяется **Europower EP-4100** на строительных площадках, для питания различного электроинструмента, а также для резервного электроснабжения.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Москва +7 (499) 404-24-72
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Сочи +7 (862) 279-22-65

сайт: europower.pro-solution.ru | эл. почта: erp@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70