

EUROPOWER EP4000DE



Основные характеристики

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Тип электростанции | дизельная |
| Тип запуска | ручной, электрический |
| Число фаз | 1 (220 вольт) |

Двигатель и топливо

| | |
|-------------------------|--------------|
| Двигатель | Yanmar L70AE |
| Количество оборотов | 3000 |
| Тип охлаждения | воздушное |
| Расход топлива | 1.3 л/ч |
| Объем бака | 3.5 л |
| Время автономной работы | 3 ч |

Генератор

| | |
|-------------------------|------------|
| Тип генератора | синхронный |
| Класс защиты генератора | IP23 |
| Активная мощность | 3.60 кВт |
| Максимальная мощность | 4 кВт |

Конструкция и особенности

| | |
|------------------|----------------|
| Уровень шума | 77 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 770x560x510 мм |
| Вес | 82 кг |

Краткое описание:

Для обеспечения электроэнергии небольшого дома в деревне или на даче удобно иметь дизельный электрогенератор небольшой мощности. Минимальное обслуживание и дешевое дизельное топливо – вот их главный козырь. Генератор EP4000DE имеет максимальную мощность 4 кВа, что позволит включить необходимое освещение, посмотреть телевизор и запитать холодильник. Удобное включение при помощи электростартера, две розетки и индикация нормальной работы генератора EP 4000DE делают эту модель наиболее предпочтительной.

При сравнительно небольшом весе и компактных габаритах, EP4000DE легко перевозится в багажнике легкового автомобиля и обслуживается одним человеком. В качестве защиты служит стальная рама, на которую крепятся все составные части генератора. Емкости топливного бака 3,5л хватает на 2,7 часа бесперебойной работы двигателя Yanmar L70AE. При своевременном доливе топлива EP 4000DE может выдавать электроэнергию в течение продолжительного времени.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Москва +7 (499) 404-24-72
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Сочи +7 (862) 279-22-65

сайт: europower.pro-solution.ru | эл. почта: erp@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70