

# EUROPOWER EP6000



## Основные характеристики

Тип электростанции	бензиновая
Тип запуска	ручной
Число фаз	1 (220 вольт)

## Двигатель и топливо

Двигатель	Honda GX-390 U1-VXB7
Число тактов	4
Тип охлаждения	воздушное
Марка бензина	АИ-92
Расход топлива	2.4 л/ч
Объем бака	6.5 л
Время автономной работы	2.7 ч
Ресурс двигателя	5000 ч

## Генератор

Тип генератора	синхронный
Бесщеточный генератор	да
Активная мощность	5.40 кВт
Максимальная мощность	6 кВт

## Конструкция и особенности

Уровень шума	74 дБ
Глушитель	есть
Защита от перегрузок	есть
Габариты (ШхВхГ)	830x560x510 мм
Вес	75 кг

### Краткое описание:

**Europower EP6000** – бензиновый генератор, созданный на основе бензинового двигателя Honda GX-390. Этот генератор имеет электрическую защиту, прочную ограждающую раму, датчик уровня масла. Кроме того, **Europower EP6000** отличается большим ресурсом до капремонта (до 5000 моточасов), простотой обслуживания, удобством в эксплуатации, а также возможностью использования в широком диапазоне температур - от -35°C до +45°C.

Применяется **Europower EP6000** на строительных площадках, для питания различного электроинструмента, на даче, а также для резервного электроснабжения.

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград +7 (8442) 45-94-42  
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75  
Ижевск +7 (3412) 20-90-75  
Казань +7 (843) 207-19-05

Краснодар +7 (861) 238-86-59  
Красноярск +7 (391) 989-82-67  
Москва +7 (499) 404-24-72  
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48  
Омск +7 (381) 299-16-70  
Пермь +7 (342) 233-81-65  
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Самара +7 (846) 219-28-25  
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09  
Саратов +7 (845) 239-86-35  
Сочи +7 (862) 279-22-65

сайт: [europower.pro-solution.ru](http://europower.pro-solution.ru) | эл. почта: [erp@pro-solution.ru](mailto:erp@pro-solution.ru)  
телефон: 8 800 511 88 70