

EUROPOWER EPS163DE



Основные характеристики

Тип электростанции	дизельная
Тип запуска	электрический
Число фаз	1 (220 вольт)

Двигатель и топливо

Двигатель	D1105-E2B-EU-Z1
Число тактов	4
Количество оборотов	3000
Тип охлаждения	жидкостное
Расход топлива	4.5 л/ч
Объем бака	65 л
Время автономной работы	14 ч

Генератор

Тип генератора	синхронный
Бесщеточный генератор	да
Активная мощность	14.40 кВт
Максимальная мощность	16 кВт

Конструкция и особенности

Звукоизоляционный кожух	есть
Глушитель	есть
Защита от перегрузок	есть
Вольтметр	есть
Габариты (ШхВхГ)	1500х900х640 мм
Вес	460 кг

Краткое описание:

Europower EPS163DE – дизельный генератор во всепогодном шумозащитном кожухе, созданный на основе двигателя Kubota D1105-E2B-EU-Z1, 3000 об/мин. Этот генератор имеет электрическую защиту, электростартер и АКБ. Также имеется возможность подключения системы автозапуска. Кроме того, простотой обслуживания, удобством в эксплуатации, а также возможностью использования в широком диапазоне температур - от -35°C до +45°C. Применяется **Europower EPS163DE** на строительных площадках, для питания различного электроинструмента, а также для резервного электроснабжения. Подогреватель о/ж даёт возможность лёгкого запуска в холодную погоду при установку дизельного генератора на улице. Подогреватель о/ж потребляет от сети ~ 400Вт.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Москва +7 (499) 404-24-72
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Сочи +7 (862) 279-22-65